


Elektrický ohradník Pond Defence 100/500









Přečtěte si prosím návod k použití ještě před instalací elektrického ohradníku.

Obsah balení
Pond Defence 100
1x transformátor **(A)**
1x gumová izolační podložka
1x červený kabel, 2 m
1x zelený kabel, 2 m
1x kovový zemnící kolík **(B)**
10x plastový kolík **(C)**
1x 100 m drátu k plastovým kolíkům
1x sáček obsahující 1 šroub, 1 matice, 3 podložka, 2 vruty a 3 červené plastové spojky (D)

Pro Pond Defence 500: 500 m drátu k plastovým kolíkům a 50 plastových kolíků.

Použití
Elektrický ohradník Pond Defence slouží k ochraně jezírka a ryb před predátory jako jsou volavky, kočky a psi. Drátek natažený kolem jezírka dává nechtěným návštěvníkům jezírka jemné elektrické rány prostřednictvím transformátoru. Tyto neškodné rány plaší volavky, kočky a psy, kteří se znovu již nevrátí.

Bezpečnost
1. Před instalací, údržbou nebo demontáží zařízení vždy odpojte od zdroje napájení, stejně jako při vykonávání servisních prací na jezírku.
2. Dbejte na bezpečnost dětí, pokud se pohybují v blízkosti ohradníku.
3. Pečlivě dbejte pokynů pro instalaci uvedených níže.
4. Nepoužívejte Pond Defence, jestliže je poškozen nebo má nějakou vadu.
5. Elektrický ohradník ani jeho součásti nesmí být instalován ve vodě.
6. Napětí v elektrické síti musí odpovídat údajům v technické specifikaci výrobku.

Instalace
Vyberte vhodné umístění pro transformátor. Transformátor by měl být instalován vertikálně na čistém, suchém místě nebo v budově, s kabely transformátoru dole. Je to velmi důležité, protože gumová izolační podložka je umístěna mezi transformátorem a podložkou **(viz obrázek 2).** Pak zatlučte kovový zemnící kolík do země v blízkosti nataženého drátu ohradníku, v maximální délce 1,5 m od transformátoru tak, aby oko zemnícího kolíku vyčnívalo zhruba 5 cm nad povrchem. (TIP: pro zajištění správné činnosti ohradníku, je vhodné po usazení zemnícího kolíku do země kolem něj vylít několik litrů vody. Toto výrazně zlepší vodivost. Kolík nesmí být připojen k transformátoru.)

Určete místo kde chcete umístit plastové kolíky. Jeden z kolíků umístěte v maximální vzdálenosti 1,5 metru od transformátoru. Kolíky neumísťujte více než 5 m od sebe. Kolíky by měly být instalovány tak, aby každý špičkou směřoval ke středu jezírka **(viz obrázek 4).** Jakmile jsou kolíky rozmístěné, můžete natáhnout drát. Nejprve připevněte drátek do horních úchytů kolíků. Jakmile máte drát natažený v horních úchytech, obtočte drát kolem posledního úchytu a veďte drát ke spodním úchytům a znova drát omotejte kolem spodního úchytu **(viz obrázek 3).** Pak veďte drátek přes spodní úchyty kolíků. Nikdy nestříhejte drátek na dva kusy. Pokud po dokončení instalace zbývá kousek drátku, ustřihněte nadbytečný drát a na konci svažte na uzel **(viz obrázek 3).** Ujistěte se, že drátek se nikde nedotýká rostlin, křovin nebo země.

Připojte zelený drátek k oku zemnícího kolíku pomocí šroubku, matice a podložek **(viz obrázek 1B).** Zelený drátek veďte na rozdíl od červeného po zemi a pokud je to třeba, může být zkrácen. Pak přiveďte červený drátek k ohradníkovému drátu a připojte pomocí červené plastové spojky **(viz obrázek 1D).** Červený drát musí být lehce napnutý a vedený asi 20 cm nad zemí od transformátoru k ohradníkovému drátu. Pokud je to potřeba, můžete červený drátek zkrátit. Nakonec připojte zelený drát do černé svorky (uzemnění) na transformátoru a červený drát do červené svorky (elektrický proud). Po připojení ke zdroji napájení začne elektrický ohradník fungovat.

Zvláštní upozornění! Použití Pond Defence v místech sousedících s veřejnými cestami, zavazuje ke splnění určitých předpisů týkajících se upozornění na tato zařízení. Tyto předpisy se v jednotlivých zemích liší. Před zapojením v těchto lokalitách doporučujeme prověřit, zda se na zapojení elektrického ohradníku nevztahují zvláštní předpisy.
Ujistěte se, že v blízkosti není zapojený jiný elektrický ohradník. V případě zapojení dvou systému v těsné blízkosti může docházet k vzájemnému rušení.

Technická specifikace

	Pond Defence 100	**Pond Defence 500**
Napětí	230V/50Hz	230V/50Hz
Výstupní napětí (přibližně)	6000-6500V	7000-7500V
Spotřeba	~0,2W	~1W

Záruka
Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních materiálů za dodržení všech jakostních a bezpečnostních předpisů. Na výrobek je poskytnuta záruka v délce 2 let od data zakoupení. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto řádně vyplněného záručního listu nebo dokladu o koupi.
Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Dále se záruka nevztahuje na mechanické poškození výrobku. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou.
Reklamace týkající se poškození výrobku při přepravě, budou brány v úvahu pouze v případě že, je řádně sepsán protokol o poškození s dopravcem.

Prodávající: Jezírka Banat s.r.o., 78347 Hněvotín 540, tel.: 773 610 017, info@jezirkabanat.cz

CE

Verze 01-10/2017